

Info Nortek S&T Security & Technology AS

Kort Beskrivelse: Info xConnect iO6+ Ekstern – Alarmsender med 6 innganger. Art.nr. 101994		
Intern Ja	Ekstern Ja	Dato 29.01.2026
Utarbeidet av: Christopher Teigstad	Godkjent av: Øyvind Sylte	Revisjon 002

xConnect iO6+ er en kompakt alarmsender som kobles direkte til brannsentralen og sørger for sikker overføring av alarmer til alarmstasjon. Enheten drives via 24V DC fra brannsentralen, og leveres med ferdig koblet kabel og innebygget antenne. Støtter varsling via xView og valgfritt abonnement.

Monteres på et sted med god dekning, og frarådes i tekniske rom, kjellere eller lignende områder med dårlig signal.

Nøkkelinformasjon:

- 6 innganger (potensialfrie)
 - Inngang 6 benyttes som standard til tamper
 - 3 av inngangene kan konfigureres som utganger
 - Alle inngangene er standard satt til EOL med 4k7Ω motstand
- Kommunikasjon via 4G og 5G (mobilnett)
- Driftsspenning: 24V DC (Forsynes fra brannsentralen)
Strømtrekk 50mA (normal) og inntil 200mA (alarm)
- Innebygd antenne, med støtte for ekstern antenne
- Forhåndsregistrert av Nortek S&T og klar for bruk
- ESPA 4.4.4 for direkte integrasjon med varslingssystemer eller sms med detaljinformasjon om alarmhendelsen. Krever konverter (art.nr. 102077)



Installasjon og bruk:

Senderne er forhåndsregistrert av Nortek.

Du trenger ikke skanne QR-kode – kun fylle ut registreringsskjemaet. Når skjemaet er sendt til oss, klargjør vi senderen i vårt system:

 [Registreringsskjema for alarmsendere](#)

 Send skjema til: alarmsender@nortek.st

Etter mottak vil Nortek aktivere og tilknytte alarmsenderen til din installasjon. Du får beskjed når senderen er klar til bruk.

Endring av Kunde

Ved endringer i kundedata knyttet til alarmsendere, som for eksempel flytting av en sender til en ny kunde, må **Nortek S&T** kontaktes.

Dette gjelder særlig i følgende situasjoner:

- Når et bygg selges og ny eier overtar alarmsystemet
- Ved nye bygg, der alarmsenderen først registreres på byggherre i byggeperioden, men skal overføres til sluttkunde ved ferdigstillelse og overtakelse

Det er viktig at eierskifte og oppdatering av tilknyttede kundedata gjøres korrekt for å sikre at varsling og tjenestetilknytning fungerer som forutsatt. Kontakt oss i god tid før endring for å sikre en smidig overføring.

Abonnementer

Abonnementstype	Beskrivelse	Pris pr. mnd
xFIRE T25	Overføring til Xview, SMS og e-post (inntil 10 SMS/mnd). For risikoklasse 1–4 uten krav om brannvesen.	kr 70
xFIRE T25+	Overføring som T25 + til 110-sentral. Oppfyller NS3960-krav for risikoklasse 1–4.	kr 140
xFIRE M30+	Som T25+, men for risikoklasse 5 (NS3960:2019 / NS-EN54-21:2006).	Kr 240
xFIRE M3+	Som M30+, men for risikoklasse 6 eller bygg med særskilte krav.	Kr 340

Innbruddsanlegg?

Innbruddsanlegg med grad 1 og grad 2 som sikkerhetsnivå kan tilkobles alarmsenderen sammen med brannvarslingsanlegget. Har ditt bygg grad 3 som sikkerhetsnivå, kan man ikke benyttes samme alarmsendere. Disse anleggene krever egne alarmsendere og egne abonnementstyper.

Tilleggstjenester:

Tjeneste	Beskrivelse	Pris pr. mnd
ESPA Upgrade	Overføring av ESPA informasjon til xVIEW, SMS, epost og 110-sentraler. Forutsetter T25, T25+, M30+ eller M3+ abonnement.	25,-
Taleoppringning	Telefonsamtale ved alarm + kvittering. 10 oppringninger inkludert.	30,-
Xview Alarmbehandling	Modul for alarmbehandling i Xview. Med alarmbehandling, logg og enkel rapportfunksjon	250,- for Modul 25,- pr. tilknytning

Tilbehør

Art.nr.	Produkt	Beskrivelse
102077	ESPA 4.4.4 Grensesnitt	Converter med kabel, overganger, strips, festemateriell for overgang fra RS485 til RS232 til xCONNECT iO10 og iO6.
102078	Rundstråle antenne 2,3m innendørs	Rundstråleantenne for innendørs montering på vegg. SMA kontakt og 2,3m kabel (Stick On, dobbelsidig tape)
102079	Rundstråle antenne 5m utendørs	Rundstrålende antenne for utendørs montering - liten kompakt utgave SMA-kontakt og 5m kabel. Enkel veggbrankett medfølger

Koblingsskjema

